



Handleiding Sediso GUARD standalone display (SI103)

In de doos:



Display GUARD (SI103)(1)



Veiligheidsschroevendraaier (8)



USB stopcontact lader (2)



Vleugelmoer en bout (3)

Optioneel:



Metalen beugel (4)



Afstandsbediening*(5)



Laadkabel houder - display*(6)



USB verlengkabel (7)

* = noodzakelijk onderdeel

Installatie:

- 1) De GUARD2 display is voorzien van twee M4 schroefgaten. Het is optioneel mogelijk de display extra stevig vast te zetten door twee gaten in de ondergrond te boren en met behulp van de M4 schroefbouts en vleugelmoeren (3) te bevestigen.
- 2) Tevens is het mogelijk de laadkabel via een gat in de ondergrond onzichtbaar weg te werken. Hiertoe dient een gat met diameter 18mm geboord te worden. Let hierbij op dat de alarm schakelaar contact blijft maken met de ondergrond.
- 3) **Activeer de GUARD2 door de schakelaar aan de bovenzijde op de ON stand te zetten.**
- 4) Maak de ondergrond waar de display geplaatst wordt en de achterkant van de smartphone/tablet schoon met een alcohol doekje en wacht tot de alcohol verdampt is.
- 5) Verwijder de folie van de dubbelzijdige sticker van de voet van de display (1) en plaats de display op de ondergrond.
- 6) Verwijder de folie van de dubbelzijdige sticker van de houder van de display (1) en plaats de smartphone/tablet op de houder. Zet deze eventueel vast met de optioneel verkrijgbare metalen beugel (4).
- 7) Steek de USB lader (2) in het stopcontact en sluit de USB kabel van de display aan op de USB lader (2). Gebruik eventueel een verlengkabel (7).



- 8) Sluit de laad- en alarmkabel (6) aan tussen de smartphone/tablet en de houder van de display (1).
- 9) Activeer het alarm van de display (1) met behulp van de afstandsbediening (5).
- 10) De smartphone/tablet is van het display te halen door de veiligheidsschroeven met behulp van de meegeleverde schroevendraaier (8) los te draaien. De schroef zit aan de achterkant van de houder.

Opmerkingen:

- Wordt de GUARD2 gebruikt in combinatie met een tablet dan adviseren wij om het bovenste gedeelte met behulp van 2 schroeven (M3 x 25mm) vast te zetten aan de basis. Draai eerst de inbusschroefjes eruit die in de schroefgaten zitten.
- Test het systeem vóór installatie.
- Het alarm kan alleen uitgezet worden nadat het is geactiveerd en af is gegaan. Dit om te voorkomen dat het alarm uitgezet wordt met een soortgelijke afstandsbediening en het product wordt gestolen.
- Het alarm van de security display blijft ook zonder stroom ongeveer nog 2 maanden geactiveerd (standby).
- Nieuwe dubbelzijdige stickers zijn verkrijgbaar via de website van Security Display Solutions.
- Andere typen laadkabels (Lightning, micro USB en mini USB) zijn verkrijgbaar via de website van Security Display Solutions.