



Handleiding Sediso Wallit standalone display (B2131)

In de doos:



Display Wallit (B2131)(1)



USB stopcontact lader(2)

Optioneel:



Afstandsbediening*(4)



Metalen beugel(6)



Laadkabel houder - display*(5)



USB verlengkabel(7)

* = noodzakelijk onderdeel

Installatie:

- 1) Maak de ondergrond waar het display geplaatst wordt en de achterkant van de smartphone schoon met een alcohol doekje en wacht tot de alcohol verdampt is.
- 2) Verwijder de folie van de dubbelzijdige sticker van de voet van het display (1) en plaats het display op de ondergrond.
- 3) Verwijder de folie van de dubbelzijdige sticker van de houder van het display (1) en plaats de smartphone op de houder. Zet deze optioneel vast met de metalen beugel (6).
- 4) Steek de USB lader (2) in het stopcontact en sluit de USB kabel van de Wallit aan op de USB lader (2). Gebruik eventueel een verlengkabel (7).
- 5) Sluit de laadkabel (5) aan tussen de smartphone en de houder van het display (1).
- 6) Activeer het alarm van het display (1) met behulp van de afstandsbediening (4).

Opmerkingen:

- Test het systeem voor de installatie.
- Het alarm kan alleen uitgezet worden nadat het is geactiveerd als het af is gegaan.
- Het alarm blijft ook zonder stroom ongeveer nog 2 maanden geactiveerd (standby).
- Losse dubbelzijdige stickers zijn verkrijgbaar via de website van Security Display Solutions.