Security Display Solutions
Beveilig uw demo producten

Security Display Solutions
Heilige Stoel 6807
6601 SV Wijchen
info@sediso.com
024-6419474

Handleiding Sediso MINI standalone display (BA106/BA105/BA505/BA205/BA605)

In de doos:

Display MINI (1)
BA106/BA105/BA505/BA605/BA205

USB stopcontact lader (2)

Metalen beugel (6)
(alleen BA106 en BA105)

Optioneel:

Afstandsbediening*(4)

Laadkabel houder - display*(5)

USB verlengkabel (7)

* = noodzakelijk onderdeel

Installatie:

1) De MINI display is voorzien van twee M4 schroefgaten. Het is optioneel mogelijk de display extra stevig vast te zetten door een gat in de ondergrond te boren en met behulp van twee M4 schroefbout en vleugelmoer te bevestigen.

2) Tevens is het mogelijk de laadkabel via een gat in de ondergrond onzichtbaar weg te werken. Hiertoe dient een gat met diameter 18mm geboord te worden.

3) Activeer de MINI display door de schakelaar aan de onderzijde op ON te zetten met behulp van een paperclip (1).

4) Maak de ondergrond waar de display geplaatst wordt en de achterkant van het apparaat schoon met een alcohol doekje en wacht tot de alcohol verdampt is.

5) Verwijder de folie van de dubbelzijdige sticker van de voet van de display MINI(1) en plaats de display MINI op de ondergrond.

6) Verwijder de folie van de dubbelzijdige sticker van de houder van de display (1) en plaats de smartphone/tablet op de houder (BA105/BA106/BA505). Zet deze optioneel vast met de metalen beugel (6).

7) Steek de USB lader (2) in het stopcontact en sluit de USB kabel (3) van de display aan op de USB lader (2). Gebruik eventueel een verlengkabel (7).

8) Sluit de laad- en alarmkabel (5) aan tussen de smartphone/tablet en de houder van de display (1).

9) Activeer het alarm van de display (1) met behulp van de afstandsbediening (4).

Security Display Solutions
Heilige Stoel 6807
6601 SV Wijchen
info@sediso.com
024-6419474

Opmerkingen:
- Test het systeem vóór installatie.
- Het alarm kan alleen uitgezet worden nadat het is geactiveerd en af is gegaan.
- Het alarm blijft ook zonder stroom ongeveer nog 1 maand geactiveerd (standby).
- Nieuwe dubbelzijdige stickers zijn verkrijgbaar via de website van Security Display Solutions.